



Hang-jelzős Élesítő/Hatástalanító  
modul



Felhasználói útmutató

**P** **▲** **R** **▲** **D** **O** **X**<sup>®</sup>  
S E C U R I T Y S Y S T E M S

Printed in Canada 06/2007 paradox.com APR3ADM2-EU02

## TARTALOM

---

BEVEZETÉS .....	4
BELÉPŐKÓDOK .....	4
<b>Modulkód (alap: 123456) .....</b>	<b>4</b>
<b>Felhasználó belépőkódok .....</b>	<b>5</b>
HOGYAN HASZNÁLJAM? .....	5
AMIT TUDNI ÉRDEMES.....	6
<b>Amikor felhívja az APR3-ADM2 modult... ..</b>	<b>6</b>
<b>Amikor élesít vagy hatástalanít... ..</b>	<b>6</b>
<b>Amikor aktivál vagy deaktivál PGM kimenetet... ..</b>	<b>7</b>
<b>Amikor megadja a modulkódot... ..</b>	<b>8</b>
<b>Amikor használja az APR3-ADM2 modult... ..</b>	<b>8</b>
TELEFONGOMBBAL ELÉRHETŐ	
SZOLGÁLTATÁSOK .....	8
<b>Törlés - [*] .....</b>	<b>8</b>
<b>Modulkód változtatás – [#] [8] .....</b>	<b>9</b>
<b>APR3-ADM2 kimenet aktiválás/deaktiválás – [#] [0] ...</b>	<b>9</b>
<b>Vonalbontás - [#] [9] .....</b>	<b>9</b>
RENDSZER ELLENŐRZŐLISTA .....	9
APR3-ADM2 PÉLDA .....	10

## KOMPATIBILITÁS

---

- Spectra 1728, 1738, 1759MG

## BEVEZETÉS

---

Gratulálunk, hogy a Paradox Hangjelzős élesítő/hatástalanító modulját választotta. Az APR3-ADM3 segítségével bármilyen nyomógombos telefon kezelőként használható. Az APR3-ADM2 modullal, élesítheti és hatástalaníthatja a Spectra rendszert, valamint aktiválhat vagy deaktiválhat APR3-ADM2 kimeneteket (PGM)—mindezt telefonról. A részletes hangüzenetek adnak útmutatást, az APR3-ADM2 kezelése olyan egyszerű, mint telefonálni.

## BELÉPŐKÓDOK

---

Az APR3-ADM2 kétféle belépőkódot használ a vagyoni védelmi rendszerhez való hozzáféréshez, a modul kódot és a felhasználó belépőkódot.

### **Modulkód (alap: 123456)**

A Modulkód olyan kód, mellyel az APR3-ADM2 modulhoz lehet hozzáférni. Ezzel a kóddal nem lehet a vagyoni védelmi rendszerhez hozzáférni. Ahhoz a felhasználó belépőkódot kell megadni. A telepítőtől kérdezze, hogy a modulkód 4- vagy 6-jegyű.

*4 Spectra felhasználói útmutató*

### **Felhasználó belépőkódok**

Az APR3-ADM2 a felhasználó belépőkóddal enged hozzáférést a vagyonvédelmi rendszerhez. A vagyonvédelmi rendszerben a kezelőn megadott felhasználó belépőkód ugyanaz, mint amelyet a telefonon kell használni.

#### HOGYAN HASZNÁLJAM?

---

1. lépés: Vegye fel a telefont, és tárcsázza a telefonszámot (amelyre az APR3-ADM2 csatlakozik).  
*Az APR3-ADM2 kéri a modulkódot.*
2. lépés: Adja meg a modulkódot (alap: **123456**).
3. lépés: Amikor a modul kéri, adja meg a felhasználó belépőkódot.
4. lépés: Ha a rendszer nem partíciózott, folytassa az 5. lépéssel. Ha a rendszer partíciózott, a telefon **[1]** és **[2]** gombjai jelentik az 1. és 2. partíciót, mint a kezelőn. A rendszerélesítéséhez vagy hatástalanításához, nyomja meg a partíció számát a telefonon. Ezzel váltható át a partíció élesítettre vagy

hatástalanított. Lásd, 1. példa a 10. oldalon.

5. lépés: Az APR3-ADM2 kimenetének aktiválásához vagy deaktiválásához, nyomja meg a [#] gombot, majd a [0] gombot. Lásd, 1. példa a 10. oldalon.
6. lépés: A modul kód megváltoztatásához, nyomja meg a [#] gombot, majd a [8] gombot. Amikor a modul kéri, adja meg az új modul kódot. Majd adja meg újra ugyanazt a kódot, hogy az APR3-ADM2 ellenőrizhesse az új kódot. Az APR3-ADM2 a „Kód megváltoztatva” üzenettel hagyja jóvá az új modul kódot.

---

#### AMIT TUDNI ÉRDEMES

##### ***Amikor felhívja az APR3-ADM2 modult...***

- Ha üzenetrögzítőt használó rendszerhez kíván hozzáférni, hívja az APR3-ADM2 modult, tegye le, majd 10 másodperc múlva hívja fel újra az APR3-ADM2 modult.

##### ***Amikor élesít vagy hatástalanít...***

- Csak azt a területet élesítheti vagy hatástalaníthatja, amelyikhez a kódjának

*6 Spectra felhasználói útmutató*

hozzáférése van.

- Ha a vagyonvédelmi rendszer partíciózott, és műveletet végzett az egyik partícióval, addig nem lehet újabb műveletet végezni a partícióval, amíg ki nem lép és újra meg nem adja a felhasználó belépőkódot.
- Ha a vagyonvédelmi rendszer nem partíciózott, a felhasználó belépőkód megadása után a rendszer élesítettségi állapota automatikusan megváltozik és a modul nem ajánl fel partíció opciókat.
- Ha a vagyonvédelmi rendszer partíciózott, de a belépőkód csak egy partícióban érvényes, amikor megadják a kódot, az APR3-ADM2 automatikusan megváltoztatja a belépőkódhoz tartozó partíció élesítettségi állapotát.

***Amikor aktivál vagy deaktivál PGM kimenetet...***

- Az APR3-ADM2 kimenete használható lámpák kapcsolására, garázsajtó nyitásra, zárásra és még sok másra. Erről kérdezze a telepítőt.
- Ha az APR3-ADM2 kimenete nem engedélyezett, nem lehet aktiválni/deaktiválni a kimenetet.
- A telepítő programozhatja a kimenetet kézi deaktiválásra vagy időre. Ha kézi

*InTouch 7*

deaktiválásra programozták, a kimenet aktív marad, amíg nem deaktiválják. Ha időre programozták, a kimenet deaktivál, ha az idő letelt.

***Amikor megadja a modulkódot...***

- Ha hibásan adják meg a modulkódot háromszor egymás után, az APR3-ADM2 azonnal vonalat bont.

***Amikor használja az APR3-ADM2 modult...***

- Néhány esetben, a telefon hangja nem elég erős, hogy megszakítsa az APR3-ADM2 hangját. Ilyenkor, várja meg a hangutasítás végét, mielőtt megadja a műveletet.
- Ha a vagyonvédelmi rendszer és az APR3-ADM2 ugyanazon a telefonszámon osztozik, a vonal megszakadhat amikor az APR3-ADM2 modult használja.

---

TELEFONGOMB SZOLGÁLTATÁSOK

***Törlés - [\*]***

Ha hibázott, nyomja meg a [\*] gombot a telefonon a törléshez, majd adja meg újra az információt.

***Modulkód változtatás – [#] [8]***

A modulkód megváltoztatásához (alap123456),

8 Spectra felhasználói útmutató

nyomja meg a [#] gombot, majd a [8] gombot a telefonon. Amikor a modul kéri, adja meg az új modulkódot. Majd adja meg újra ugyanazt a kódot, hogy az APR3-ADM2 ellenőrizhesse az új kódot.

**APR3-ADM2 kimenet aktiválás/deaktiválás – [#]  
[0]**

Az APR3-ADM2 kimenetének aktiválásához vagy deaktiválásához, nyomja meg a [#] gombot, majd a [0] gombot a telefonon.

**Vonalbontás - [#] [9]**

Amikor vonalat kíván bontani, nyomja meg a [#] gombot, majd a [9] gombot. Az APR3-ADM2 "Viszontlátásra" üzenettel bontja a vonalat.



**Ha nem bontják a vonalat, és 2 percig nem történik művelet, az APR3-ADM2 automatikusan bontja a vonalat.**

RENDSZER ELLENŐRZŐLISTA

---

Telefonszám: \_\_\_\_\_

Modulkód:hossz 1 6-jegyű 1 4-jegyű

Kimenet aktivál: \_\_\_\_\_

Kimenet követi: 1 Kimenet időzítő



#### 1 Kézi deaktiválás

Kimenet időzítő hossz: \_\_\_\_\_ 1 mp vagy 1 perc

Hívás, vonalbontás, majd visszahívás \_\_\_\_\_ mp alatt.

Csörgésszám, mielőtt az APR3-ADM2 válaszol:

—



*A terület és a partíció két külön szó ugyanarra a dologra. A Spectra partícióit hívja területeknek az APR3-ADM2 modul.*

#### APR3-ADM2 PÉLDA

---

##### **1. példa: Az APR3-ADM2 használata**

Kálmánnak Spectra rendszere van és APR3-ADM2 van rákapcsolva otthon. Vagyonvédelmi rendszere két partícióból áll. Jelenleg mindkét partíció élesített és az APR3-ADM2 kimenet, mely a garázsajtó nyitóra van kötve, deaktivált. Kálmán hazafelé tart, és hatástalanítani akarja mindkét területet és kinyitni a garázsajtót. Kálmán a következőt teszi:



Először felhívja a telefonszámot, amelyre az APR3-ADM2 modult kapcsolták.



Amikor az APR3-ADM2 felveszi, a következőket mondja Kálmánnak:  
*„Adja meg a modul kódját.”*



Kálmán megadja a modul kódját.



Az APR3-ADM2 a következőket közli:  
*„Egyes terület élesítve”*  
*„Kettes terület élesítve”*  
*”Kimenet deaktiválva”*  
*„Adja meg kódját.”*



Kálmán beírja felhasználó belépőkódját.



Az APR3-ADM2 a következőket közli:  
*„Egyes terület élesítve”*  
*„Kettes terület élesítve”*  
*”Kimenet deaktiválva”*  
*”Módosításhoz, adja meg az 1. számú területet”*  
*„Kettes számú terület.”*



Kálmán megnyomja az **[1]** gombot a telefonján, az 1. terület hatástalanításához.



Az APR3-ADM2 a következőket közli:  
„Egyes terület hatástalanítva”  
„Kettes terület élesítve”  
„Kimenet deaktiválva”  
„Módosításhoz, adja meg a 2. számú területet”



Kálmán megnyomja az **[2]** gombot a telefonján, a 2. terület hatástalanításához.



Az APR3-ADM2 a következőket közli:  
„Egyes terület hatástalanítva”  
„Kettes terület hatástalanítva”  
„Kimenet deaktiválva”  
„Adja meg kódját.”



Kálmán megnyomja a **[#]** gombot, majd a **[0]** gombot telefonján a kimenet aktiválásához, mely kinyitja a garázsajtót.



Az APR3-ADM2 a következőket közli:  
„Kimenet aktiválva”

P ▲ R ▲ D O X®  
S E C U R I T Y S Y S T E M S