



STAY D hétköznapi

Stay élesítésről Elalvás élesítésre:
[SLEEP] gomb 2 mp-ig → Késleltetés → Sleep LED világít

Elalvás élesítésről Stay élesítésre:
[STAY] gomb 2 mp-ig → Stay LED világít

Belépés:
Kezelőn: [KÓD] → Stay LED világít
Távírányítóval:  gomb a távírányítón

Távozás:
Kezelőn: [ARM] gomb 2 mp-ig → Késleltetés → Arm LED világít
Távírányítóval:  gomb a távírányítón

Távozás élesítés mód változtatás nélkül:
[OFF] gomb 2 mp-ig

Ablak/ajtónyitás belülről:
Kezelőn: [OFF] + [KÓD] → Nyisson egy ajtót/ablakot

P R D O X
SECURITY SYSTEMS

STAYD-EU00



StayD mód aktiválása:

[STAY] + [KÓD] + [STAY] → StayD LED világít



StayD mód deaktiválása:

[OFF] + [KÓD] + [OFF] → Off LED világít

Felhasználó hozzáadása:

- 1  + [MESTERKÓD] →  gomb villog
- 2 Adjon meg [FELHASZNÁLÓSZÁMOT]* (törléshez tartsa nyomva a [SLEEP] gombot.)
- 3 Adja meg az új [FELHASZNÁLÓKÓDOT]
- 4 Adja meg újra a [FELHASZNÁLÓKÓDOT]
- 5 Nyomjon meg egy gombot a távirányítón iktatáshoz, vagy [ENTER] gombbal kihagyja a lépést
- 6 Partícióhoz rendelés: [1] és/vagy [2] + [ENTER]

Telefon- vagy Pager szám hozzáadása:

- 1  + [MESTERKÓD] →  gomb villog
- 2 Nyomja meg a [MEM] gombot
- 3 Telszám 1 = [3]* + [TELEFONSZÁM] + [ENTER]
Telszám 5 = [7]* + [TELEFONSZÁM] + [ENTER]
Pager = [8]* + [PAGER SZÁM] + [ENTER] + [ÜZENET] + [ENTER]

*gomb/LED világít = programozva